

Число жил и сечение n x AWG mm ² dimension n x AWG mm ²	Наружный диаметр mm outer Ø mm	Вес меди kg/km copper weight kg/km	Вес кабеля kg/km weight kg/km	Число жил и сечение n x AWG mm ² dimension n x AWG mm ²	Наружный диаметр mm outer Ø mm	Вес меди kg/km copper weight kg/km	Вес кабеля kg/km weight kg/km
2 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	4,2	14,5	20,0	2 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	6,0	29,0	54,0
3 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	4,4	15,5	28,0	3 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	6,3	38,0	67,0
4 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	4,6	16,8	33,0	4 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	6,7	43,0	77,0
5 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	4,9	18,0	38,0	5 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	7,4	51,0	90,0
6 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	5,2	24,5	38,0	6 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	8,0	59,0	104,0
8 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	6,1	23,7	56,0	8 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	9,1	70,0	135,0
10 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	6,4	31,0	66,0	10 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	9,1	88,0	160,0
12 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	6,6	32,9	78,0	12 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	9,7	99,0	177,0
16 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	7,1	45,5	90,0	16 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	10,0	129,0	205,0
18 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	7,3	51,3	104,0	18 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	12,4	134,0	239,0
24 X AWG26/7 (0,14 mm ²)	8,4	65,5	149,0	24 X AWG20/7 (0,56 mm ²)	12,2	211,0	352,0
2 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	4,8	16,0	32,0	2 X AWG18/19 (1,0 mm ²)	6,3	43,0	72,0
3 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	5,0	21,0	37,0	3 X AWG18/19 (1,0 mm ²)	6,8	56,0	90,0
4 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	5,3	24,0	41,3	4 X AWG18/19 (1,0 mm ²)	7,3	68,0	109,0
5 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	5,9	29,0	51,2	6 X AWG18/19 (1,0 mm ²)	8,6	118,0	171,0
6 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	6,3	30,0	58,0	8 X AWG18/19 (1,0 mm ²)	11,1	140,0	228,0
8 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	7,4	42,0	73,0				
10 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	7,8	46,0	82,0				
12 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	8,0	59,0	145,0				
16 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	8,7	64,0	124,0				
18 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	9,1	83,0	143,0				
24 X AWG24/7 (0,23 mm ²)	11,0	114,0	172,0				
2 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	5,5	14,9	32,0				
3 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	5,7	18,5	38,0				
4 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	6,1	24,8	44,0				
5 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	6,6	28,3	53,0				
7 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	7,1	40,2	71,0				
8 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	7,8	52,0	94,0				
12 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	9,2	66,5	120,0				
16 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	10,2	82,7	145,0				
21 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	11,4	102,2	170,0				
24 X AWG22/7 (0,34 mm ²)	11,9	135,0	259,0				